

MBNW-2C VARIAATOR KAHEASTMELISE REDUKTORIGA  
JALGADEGA KINNITATAV

Korpuse mõõt	Installatsiooni mõõdud																								
	B	C	D (js6)	E	F	G	H	Y (js6)	L	M	N	O	P	R	S	U	X	W	K	b1	c1	s1	b2	c2	s2
MBNW02-2C	40	27	19	70	206	226	105	11	77	105	130	9	120	110	85	23	51	227	21	6	21,5	M6	4	12,5	M6
MBNW04-2C	55	25	28	85	224	239	110	14	90	150	190	10,5	140	110	85	30	49	245	19	8	31	M8	5	16	M6
MBNW07-2C	65	26	32	106	281	276	152	19	106	174	212	13	161	115	110	40	70	250	23	10	35	M10	6	21,5	M6

