

MBNW-C VARIAATOR ÜHEASTMELISE REDUKTORIGA

Korpuse mõõt	Installatsiooni mõõdud																									
	B	C	D (js6)	E	F	G	H	Y (js6)	L	M	N	O	P	R	S	T	U	X	W	K	b1	c1	s1	b2	c2	s2
02-C	40	18	19	45	167	180	108	11	35	105	130	9	80	110	85	66	23	51	227	16	6	22	M6	4	13	M6
04-C	50	6	24	70	193	188	130	14	39	150	190	11	105	110	85	79	30	49	245	15	8	27	M8	5	16	M6
07-C	50	7	28	70	228	225	160	19	45	165	210	12	130	115	110	99	40	70	250	25	8	31	M8	6	22	M6

